



Da bi temperaturu održali između dve date vrednosti, to zahteva dva događaja, jedan da obradi nižu granicu temperature i drugi da obradi višu granicu.

Startujte kreiranjem novog događaja, dodajte temperaturni okidač. Selektujte senzor i "ide ispod" ("Goes below"). Unesite donju granicu temperature.

Dodajte akciju uređaja. Selektujte uređaj, selektujte "Uključeno" ("On") (podrazumevajući da se radi o toplotnom izvoru).

Kreirajte drugi događaj, dodajte temperaturni okidač. Selektujte senzor i "ide iznad" ("Goes over"). Unesite gornju granicu temperature.

Dodajte akciju uređaja. Selektujte uređaj, selektujte "Isključeno" ("Off").

Toplotni izvor će startovati kada temperatura padne ispod podešene granice i isključiće se kada temperature pređe gornju granicu.

Napomena: Budite pažljivi. Ne koristite suviše bliske vrednosti za gornju i donju temperaturu, Izbegavajte korišćenje "jednako" ("equal to") kada niste sigurni da temperaturni senzor javlja date temperaturne vrednosti.

