



Generičke informacije o događajima



Telldus Live! osobina koja se odnosi na događaje (Event) otvara nove mogućnosti za automatizaciju.

Možete da podesite ponašanje sistema sami, tako da odgovara Vašim potrebama.

Sve počinje sa okidačem

Okidač startuje događaj.

Jedan događaj može imati nekoliko okidača.

Okidač može biti promena statusa uređaja, vrednost senzora koja ide iznad ili ispod neke određene vrednosti, izlazak ili zalazak sunca, određeno vreme, ili Pro osobina grejač bloka.

Okidač uređaja startuje događaj kada se promeni status uređaja. To može da se uradi direktno kontrolom u web interfejsu ili sa smartphone-a, ali takođe može da se uradi sa npr. udaljene kontrole ili senzora pokreta. Ako bi hteli da startujete događaj sa udaljene kontrole, prvo treba da kreirate uređaj sa istim kodovima kuće i jedinice kao i udaljena kontrola. Ovo može biti urađeno skeniranjem udaljene kontrole kada je uređaj već kreiran.

Okidač senzora može da startuje događaj kada vrednost sa senzora je veća od, jednaka ili niža od predefinisane vrednosti.

Okidač na sunce radi na isti način kao i raspoređivač, izlazak sunca i zalazak sunca se proračunava na osnovu geografske pozicije. Ako želite, možete da dodate vremenski pomeraj.

Važno je da podesite geografsku poziciju Vaše lokacije da bi proračun bio tačan, to se radi u Moja lokacija ("My Locations")

- klik na lokacija - Pozicija.

Vremenski okidač je sličan raspoređivaču (scheduler), za početak podesite vreme za događaj.

Kao korisnik Telldus Live! Pro-a, moguće je izabrati bilo koje vreme ("Any" hour). To će okinuti događaj svakog sata u određenom minutu. Grejač bloka (block heater) okidač je Telldus Live! Pro mogućnost, to će biti objašnjeno kasnije.

Prevuci i pusti (Drag and drop) ikonu željenog okidača u zonu okidača da bi dodali okidač.





Uslovi koji mogu da obustave događaj

Uslov koji nije ispunjen može da spreči izvršavanje događaja. Nije potrebno da događaj ima uslov, ali on može imati jedan ili više uslova.

Telldus Live! korisnici mogu da dodaju nekoliko uslova korišćenjem ILI (OR), npr. izašlo je sunce ILI vreme je između 18:00-20:00.

Telldus Live! Pro korisnici mogu da dodaju nekoliko uslova korišćenjem I (AND), npr. izašlo je sunce I vreme je između 18:00-20:00.

Kada je startovan događaj, može biti obustavljen pod različitim okolnostima. Okolnost može biti jedan od sledećih tipova: uređaj, senzor, sunce, vreme i dan.

Okolnost uređaj dozvoljava izvršavanje događaja ako uređaj ima neki određeni status.

Senzorska okolnost dozvoljava da se događaj izvrši ako je vrednost senzora veća od, jednaka ili manja od podešene vrednosti.

Okolnost sunce dozvoljava događaju izvršenje ako sunce izlazi ili zalazi.

Vremenska okolnost dozvoljava izvršenje događaja ako je tekuće vreme unutar vremenskog intervala.

Okolnost dandozvoljava događaju da se izvrši ako je tekući dan jedan od predefinisanih.

Prevuci i spusti (Drag and drop) odgovarajuću ikonu u površ uslova da dodaš uslov.



Akcije će biti izvršene

Kada je okinut događaj i bilo koji uslovi su ispunjeni, jedna ili više akcija će biti izvršene. Akcija može biti jedna od tipova: uređaj, email, SMS, i URL. Telldus Live! korisnici imaju pristup akcijama uređaja - kontrola (uključeno/isključeno/dimovanje) uređaja, poslato sa TellStick Net.

Telldus Live! Pro korisnici takođe imaju pristup ka email-u, SMS-u i URL-u.

Akcija email šalje email predefinisanom korisniku. Ako je potrebno više korisnika, dodajte više različitih email akcija.

Akcija SMS šalje SMS poruke predefinisanim korisnicima. Ako je potrebno više korisnika, dodajte više različitih SMS akcija.

URL akcija izvršava HTTP post zahtev ka URL-u, ovo može biti upotrebljeno npr. da povežemo Telldus Live! sa drugim software-om.





Neke stvari koje je dobro imati u vidu

U mnogim slučajevima ćete morati da koristite nekoliko događaja da bi rešili problem npr. potrebna su Vam dva događaja da bi kontrolisali grejanje između dve temperature. Prvi događaj koji reaguje kada temperatura padne i drugi koji reaguje kada se temperatura popne.

Ponekad Vam treba samo jedan događaj da rešite više stvari, kao npr. ako treba da uključite lampu i da pošaljete email kada se aktivira magnetni prekidač. Možete da dodate akciju uređaja i akciju slanja email-a u istom događaju. Međutim, ako takođe želite email kada se magnetni svič resetuje treba da kreirate poseban događaj za to.

Ponekad može biti korisno da koristite uređaje koji ne kontrolišu ni jedan prijemnik. To može nastati kada želite da dimujete prijemnike na određeni nivo dimovanja klikom na ON umesto da svaki put birate odgovarajući nivo. Onda možete kreirati novi uređaj koji ne kontroliše ni jedan prijemnik, dodajte taj uređaj kao okidač uređaja u nekom događaju. Kao akciju dodajte okidač uređaja i izaberite uređaj i nivo dimovanja. Ako takođe želite da možete da isključite uređaj, kreirajte novi uređaj koji rešava situaciju isključivanja.

Ne koristite nepotrebne uslove, kao što su:

Okidač: Uređaj ON

Uslov: Ako je uređaj ON

Akcija: Uključivanje drugog uređaja

Uslov je nepotreban u ovakvim slučajevima i moguć je izvor greške.



Telldus Live! Pro

Šta bilo ko može uraditi?

Svi korisnici mogu kreirati događaje sa standardnom funkcionalnošću.

Šta dobijate kao Telldus Live! Pro korisnik?

Blokiranje grejanja. Kao što je pokazano u odeljku okidača, blokiranje grejanja je specijalna osobina za upravljanje grejanjem, ovaj okidač nadgleda temperaturu senzora da startuje uređaj u trenutku pred polazak na put. Vi selektujete vreme polaska i koji senzor će biti nadgledan. Ako je veoma hladno, grejač će startovati ranije, i obrnuto.

Vremenski okidač sa “svaki sat”.

Uslovi korišćenjem I mogu biti iskorišćeni da napravimo naprednije događaje.

Kašnjenje akcija. Podesite kašnjenje svake akcije u događaju. To je korisno kad kreiramo tajmere, svetlo za buđenje, itd.

Email – mogućnost da pošaljemo email kad se desi događaj.

SMS – mogućnost da pošaljemo SMS kad se desi događaj. Svi SMS-ovi koštaju kao jedan SMS. U pretplati za jedan mesec, tri SMS kredita su i u jednogodišnjoj pretplati 25 SMS kredita su uključeni. Moguće je nabaviti dodatne SMS kredite u paketima od 50 ili 100 kredita.

Vrednosti senzora se apdejtaju češće u bazi podataka.

Telldus Live! Pro neće biti inoviran automatski. Kada se Vaš Pro period bliži svome kraju, jedan informacioni email će Vam biti poslat.

Zlatno obojena ikona predstavlja Telldus Live! Pro funkcije.



Da vidite tekući Telldus Live! Pro status, inovirajte ili kupite SMS kredite, idite na:

<http://live.telldus.com/profile/pro>